



# I-selectorでシリーズの並び替えを行う方法

シリーズの並び替えは、通常、

画像データユーティリティ→New Series（新シリーズ）→Move Image（画像移動）で行うのが基本でしたが、今回はI-selector上でシリーズの並び替えを行う小技をご紹介します。

例： シリーズ1・2・3 → 1・3・2の順に並び替えたい場合

① Filming画面またはAutoview-M（またはS）のTool1の「Reset」をクリックした後、「Batch Process」をクリックします。

② I-selectorで、後に移動させたいシリーズ（この場合はシリーズ2）を選択します。

③ 「開始」をクリックします。

①



②



③



④ シリーズ2と同じ画像がシリーズ4にコピーされます。

⑤ シリーズ2を I-selectorの ファイル→削除 で削除します。

※シリーズの画像の一部を別シリーズに分けたい場合も、②でI-selectorで一部選択し「開始」で行えます。

※拡大・縮小・Panの情報もコピーされてしまいますので必ず「Reset」を押してから行うようにしてください。**T-modeを使用しているご施設は特に要注意です。**

Resetや削除の手間を入れても、画像データユーティリティの方法と比較して3クリック程度減らすことができます！（当社比 ご施設の運用により異なります）

※上記はAlexionV4.75での画面で、装置・バージョンにより表示・操作が異なる場合がございます。ご使用の装置での操作に関しては東芝CTアプリケーション担当までお問い合わせください。